



## Die Leistungsmerkmale im Überblick

- 16-Kanal Digitalrekorder
- H.264 Kompression
- CIF, 2CIF, 4CIF-Auflösung
- HDMI-Ausgang
- Pentaplex-System
- Smartphone und PDA-Unterstützung
- VoIP-kompatibel

## Vielfältige Einsatzbereiche

Der 16-Kanal Digimaster mit H.264-Kompression überzeugt durch seine Möglichkeit, in Echtzeit (CIF-Auflösung) aufzuzeichnen.

Das robuste Metallgehäuse lässt sich mit optional erhältlichem Adapter (DR-RM2) in ein 19"-Rack einbauen.

## Herausragende Produktvorteile

Die neue H.264-Kompression setzt auch im CCTV-Bereich neue Standards. Hervorragende Bildqualität bei gleichzeitiger Reduzierung des benötigten Speicherplatzes sind die wesentlichen Merkmale.

Auch die Datenauslagerung geht zügig von statten. Diese geschieht wahlweise per USB-Stick, CD/DVD-Brenner oder Netzwerk.

## Leistungsfähige Technik

Bis zu vier SATA-Festplatten (zB. ZRS-HDD500) lassen sich in den Rekorder einbauen. In Kombination mit der H.264-Kompression ist eine vergleichsweise lange Aufnahmezeit möglich.

Der HDMI-Monitorausgang bietet eine Auflösung von 1920 x 1080.

Zudem ist in der CIF-Auflösung die Aufzeichnung in Echtzeit mit 25 Bildern pro Sekunde möglich.

## Weitere Besonderheiten

Neben der Möglichkeit, sich per E-Mail über Ereignisse informieren zu lassen, können Sie mit Ihrem Smartphone (zB. iPhone) auf den Digimaster zugreifen. Eine angepasste Webseite zeigt das Livebild des gewünschten Kanals an.

## Bestelldaten

| Bestellnummer | Produktbeschreibung   |
|---------------|---|
| DR16H-DVD     | 16-Kanal Pentaplex Digitalrekorder, H.264 Kompression, LINUX OS, Bildwiederholrate bei Aufzeichnung 400B/s (CIF), 200B/s (2CIF), 100B/s(4CIF), Smartphone & PDA support, 4xSATA Festplatten, CD/DVD-Brenner, LAN, VGA-Ausgang, Alarm 16xEin-/16xAusgang, RS485, 3xUSB |

# DIGIMASTER H.264 DR16H-DVD



## Vorteile für den Errichter

Das gesamte Menü des Digimaster lässt sich bequem per Maus bedienen, die im Lieferumfang enthalten ist. Darüber hinaus sorgt die übersichtliche und intuitive Menüstruktur für eine zügige und zielgerichtete Konfiguration des Systems.

| Technische Daten               | DR16H-DVD  |
|--------------------------------|--|
| Videonorm                      | PAL / NTSC   |
| Kompressionsformat             | H.264  |
| Videoeingang                   | 16 x BNC 1 Vp-p/75Ω  |
| Videoausgang                   | 16 x BNC Loop-Out, 4 x BNC Spot-Out  |
| Audioeingang                   | 4 x Audio-In   |
| Audioausgang                   | 1 x Audio-Out  |
| Monitorausgang                 | 1 x HDMI (1920 x 1080), 1 x VGA (1280 x 1024), 1 x BNC   |
| Alarমেingang                   | 16 x Alarm-In (NO / NC)  |
| Alarmausgang                   | 16 x Alarm-Out   |
| Festplattenanzahl / -kapazität | 4 x SATA   |
| Betriebssystem                 | LINUX OS / Pentaplex   |
| Darstellung                    | 1, 4, 6, 8, 9, 16  |
| Aufzeichnungsformat            | CIF, 2CIF, 4CIF  |
| Aufzeichnungsmodi              | Daueraufnahme / Bewegung / Alarm / Panik   |
| Aufzeichnungsrate              | 400 B/s @CIF, 200B/s@2CIF, 100@4CIF  |
| Wiedergabe                     | x1, x2, x3, x4, x8, x16, x32, x64, Multi-screen Wiedergabe - Wiedergabe über Zeitlinie / Log                           |
| Ereignisse                     | Bewegung / Videoverlust / Externer Alarm   |
| Bewegungssensor                | 20 x 12 Felder, 10 Empfindlichkeitsstufen  |
| Schnittstellen                 | RS485, 10/100BaseT, 3 x USB  |
| Zeit-/Datumseinstellung        | GMT Zeitzone, Auto DST, NTP  |
| Fernzugriff                    | IE 6.0+, iPhone, Blackberry  |
| Fernzugriffsfunktionen (IE)    | Livebild, Liveaufzeichnung, Suche, Konfiguration, Archivierung   |
| Datenexport                    | CD/DVD, USB, Netzwerk, AVI-Format  |
| OSD Sprachen                   | Englisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Deutsch, Italienisch |
| Steuerprotokolle               | GANZ, ZC-PT, D-MAX, MESA-DOME, Pelco-P/D, etc  |
| Zugriffsberechtigung           | Drei Benutzerebenen, Passwortschutz  |
| Betriebsumgebung               | -10°C ~ 40°C   |
| Betriebsspannung               | 100~220VAC, 50~60Hz  |
| Abmessungen (BxHxT)            | 429mm x 88mm x 459mm   |
| Gewicht                        | 7,3kg  |
| Zubehör (inkl)                 | Maus, Fernbedienung, Netzkabel, CD, Handbuch   |

**CBC (Deutschland) GmbH**  
Hansaallee 191  
D-40549 Düsseldorf  
T: +49-(0)211 53 06 70  
F: +49-(0)211 53 06 71 80  
info@cbc-de.com  
www.cbc-de.com

**CBC (Poland) Sp.z.o.o**  
Oddzial w Warszawie  
Ul. G. Morcinka 5, Paw 6  
PL-01496 Warszawa  
T: +48-(0)22 6 38 44 40  
F: +48-(0)22 6 38 45 41  
info@cbcpoland.pl  
www.cbcpoland.pl

**CBC Russia Moscow Rep. office**  
7, Bolshoy Strochenovskiy lane  
5th floor  
RU-115054 Moscow  
T: +7-495 7 10 88 83  
F: +7-495 7 10 88 84  
info@cbc.ru  
www.cbc.ru

**CBC (Europe) Ltd.**  
7/8 Garrick Industrial Centre, Irving Way  
UK-NW9 6AQ London  
T: +44-(0)20 87 32 33 10  
F: +44-(0)20 82 02 33 87  
info@cbcuk.com  
www.cbceurope.com

**CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano**  
Via E. Majorana, 2  
I-20054 Nova Milanese  
T: +39-0362 36 50 79  
F: +39-0362 4 00 12  
info@cbceurope.it  
www.cbceurope.it