



- Netzwerk-Keyboard
- für PTZ und Digitalrekorder
- 3-Achsen Joystick
- Pelco D/P, DH-SD, DH2

L-NKB

Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick zur Steuerung von PTZ-Systemen (Multiprotokoll Pelco D/P, DH-SD) und Rekordern (DH2-Protokoll) über Netzwerk bzw. RS485-Schnittstelle. Durch den 3D Joystick lassen sich die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom intuitiv bedienen, weitere Funktionen werden über diverse Funktionstasten aufgerufen. Alle Einstellungen werden über ein LCD Display durchgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil (12VDC).

Technische Daten	
Anzeige	LCD, 75,2mm x 33,85mm
Funktionen	Steuerung von PTZ-Systemen und Digitalrekordern
Schnittstellen	RS-485/RS-232/RS422/USB, Netzwerk RJ45
Steuerprotokoll	PTZ: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, DVR: DH2
Steuerungsmöglichkeiten	Tasten und 3-Achsen-Joystick
Spannungsversorgung	12 VDC
Leistungsaufnahme	5 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Abmessungen	330 mm(L) x 160 mm(B) x 37,5 mm(H) 100mm (H) inkl. Joystick
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung