



## EntraPass Special Edition

### Hoch zuverlässiges Zutrittskontrollsystem für einzelne Arbeitsstationen

#### Leistungseigenschaften, die den Unterschied machen:

- Kontrolliert bis zu 128 Türen
- Unterstützt eine unbegrenzte Zahl an Benutzern
- E-Mail-Versand von Berichten möglich
- Verschlüsselte Kommunikation am Standort
- Bei der Expressedeinrichtung werden Systemkomponenten automatisch konfiguriert
- Über EntraPass-Arbeitsräume können Sie auf der Basis von Benutzerrechten steuern, was Bedienungspersonen sehen können
- Zwei gleichzeitig genutzte Betriebssysteme
- Aufzugskontrolle für bis zu 64 Etagen
- Integrierte Lösung zur Verwendung von Erkennungszeichen
- Netzwerkfähige Architektur ermöglicht Ihnen die unkomplizierte Fernverwaltung von Standorten
- Lässt sich leicht in externe Alarmsysteme integrieren
- Visuelle Diagnose zeigt Status der Systemkomponenten
- Berichterstattung von Zeit und Anwesenheit
- Kontextabhängige Hilfe

Die leicht zu installierende und benutzerfreundliche Kantech EntraPass Special Edition liefert Ihnen eine Zutrittskontrolle für einzelne Arbeitsstationen, der Sie vertrauen können.

### Bedienerfreundlich

Mit den entsprechenden Benutzerrechten können Bedienungspersonen Parameter definieren oder ändern (d.h. Zeitpläne oder Zutrittsebenen), Berichte erstellen oder gesteuerte Geräte aktivieren (d.h. Türen ver- oder entriegeln oder Relais für die Beleuchtung oder Klimaanlage aktivieren). Dank des eingebauten Vokabeeditors können die Benutzer darüber hinaus Vorgänge in nahezu 100 unterschiedliche Sprachen übersetzen.

### Expresseinrichtung

Bei der Expressedeinrichtung werden automatisch alle notwendigen Systemkomponenten definiert. Diese innovative Funktion verkürzt die zur Konfiguration des Systems erforderliche Zeit und beseitigt Programmierfehler.

### Vereinfachung und Verbesserung der Systemverwaltung

EntraPass-Arbeitsräume liefern maßgeschneiderte Ansichten des EntraPass-Systems auf der Basis der Zugriffsrechte von Bedienungspersonen. Jeder Arbeitsraum wird im Hinblick auf Geräte

erstellt und definiert – d.h. Gateways, Standorte, Türen, Relais usw. Er wird konfiguriert, um zu bestimmen, auf welche Bereiche des EntraPass-Systems die Bedienungsperson zugreifen und welche sie einsehen kann, wie etwa die Desktopanzeige, Kartenfelder usw. Arbeitsräume ermöglichen Ihnen die Einrichtung unterschiedlicher Ansichten des EntraPass-Systems, die gespeichert und dann auf beliebige Benutzer angewandt werden können.

### Einfache Upgrades und Erweiterungen

Die EntraPass Special Edition kontrolliert bis zu 128 Türen und lässt sich unkompliziert auf eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern erweitern. Die Special Edition-Software ist mit der gesamten Controller-Serie von Kantech kompatibel, so dass das System flexibel ist.

### Netzwerkfähig

Die dezentrale Architektur der EntraPass Special Edition bietet Verbindungen zu Fernstandorten über direkte Verbindungen, DFÜ-Modems und TCP/IP-Kommunikationsserver, die den Kantech-IP-Link benutzen. Der IP-Link bietet sichere Kommunikation durch 128-Bit-AES-Verschlüsselung. Darüber hinaus kommt der Kantech-IP-Link auch der Netzwerkinfrastruktur entgegen, weil Mitteilungen nur dann durch das Netz geschickt werden, wenn dies notwendig ist, und dadurch die Netzauslastung auf ein Minimum beschränkt wird.

**tyco**

### Empfohlene Computeranforderungen<sup>1</sup>

Prozessor	Pentium® IV, 1,8 GHz
RAM	512 MB
Freier Festplattenspeicher für Software	10 GB
Bildschirmauflösung	1024 x 768
Grafikkarte	32 MB
DVD/CD-ROM-Laufwerk	48x
Netzwerk-Schnittstellenkarte	10/100Base-T
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, 2003 Standard oder Enterprise Server, Vista

### Systemkapazitäten

Karten	Unbegrenzt
Karten pro Controller im eigenständigen Modus	
KT-100	6.000
KT-200	3.000
KT-300/128K	8.000
KT-300/512K	56.000
Ausweiskartenfamilien oder Standortcodes	Unbegrenzt
Anzahl der Standorte	Bis zu 64 (Max. 64 Controller)
Türcontroller je Standort	32
Kartenleser/Tastaturen	128 je System
Überwachte Punkte (Eingang)	512 je Standort
Zutritts Ebenen für Kartennutzer	250 je Standort
Kombinationen von Zutritts Ebenen	Unbegrenzt
Zeitpläne mit je vier Zeitzonen	100
Feiertage	366 je System
Arten von Feiertagen	Vier
Passwörter für Systembedienungspersonen	Unbegrenzt
Sicherheitsebenen für Systembedienungspersonen	Unbegrenzt, vordefiniert (3)
Gleichzeitige Betriebssysteme	Zwei
Anzahl der Drucker	Ein Protokolldrucker, ein Berichtsdrucker

### Bestellinformationen

#### Softwarepaket

E-SPE-EN-V4	EntraPass Special Edition v4.0, Software, englisch
E-SPE-SP-V4	EntraPass Special Edition v4.0, Software, spanisch
E-SPE-FR-V4	EntraPass Special Edition v4.0, Software, französisch
E-SPE-UPG-V4	Upgrade für die EntraPass Special Edition v3.x bis v4.0
E-SPE-KTK-1	Ein Kantech-Zugriffsrecht für die EntraPass Special Edition
E-SPE-MAN-EN	EntraPass Special Edition v4.0, Handbuch, englisch
E-SPE-MAN-SP	EntraPass Special Edition v4.0, Handbuch, spanisch
E-SPE-MAN-FR	EntraPass Special Edition v4.0, Handbuch, französisch

(1) Die tatsächlichen Anforderungen können je nach Ihrem Betriebssystem und Ihrer Konfiguration anders sein.

(2) Direkt: KT-300, über RS-232 oder RS-485 mit USB-485- oder VC-485-Konverter; KT-100 über RS-485 mit USB-485- oder VC-485-Konverter

(3) DFÜ: Nur KT-300, unter Nutzung eines RS-232-Serienmodems am Fernstandort (KT-100 muss mit einem KT-300 verbunden werden)

(4) Ethernet-TCP/IP: Unter Nutzung des Kantech-IP-Links (KT-100 erfordert auch einen VC-485-Konverter)

Die Produktangebote und -spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die tatsächlichen Produkte können sich von den Photos unterscheiden. Nicht alle Produkte haben auch alle Leistungseigenschaften. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region; wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vertriebsvertreter. Bestimmte hierin enthaltene Produktnamen können Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen anderer Gesellschaften sein.

© 2007 Tyco Safety Products, Kanada, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. KT0095-DS-200710-R01-A4-EN

[www.kantech.com](http://www.kantech.com)

### Grundlegendes Systemdiagramm

Die Systemarchitektur der EntraPass Special Edition unterstützt Verbindungen zu Fernstandorten, die TCP/IP mit dem Kantech-IP-Link und DFÜ-Modems benutzen. Die Software kontrolliert bis zu 128 Leser und lässt sich unkompliziert auf eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern erweitern. EntraPass ist mit der gesamten KantechSerie von Türcontrollern kompatibel und kann mit bis zu 32 Controllern je Programm-schleife und maximal 64 Controllern pro System konfiguriert werden.

