



WAT-250, DSP - Farbkamera



- ▶ Hochauflösende Farbkamera
- ▶ Kompakte Abmessungen
- ▶ Gegenlichtkompensation
- ▶ Automatischer Weissabgleich
- ▶ Videosignal- und Direct-Drive Blendensteuerung
- ▶ Hoher Dynamikbereich durch DSP-Technologie

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Videosystem: | PAL |
| Betriebsspannung: | 12VDC, $\pm 10\%$ |
| Stromaufnahme: | 150mA |
| Objektivanschluss: | CS |
| Bildaufnehmer: | 1/3", 752 x 582 Pixel |
| Horizontale Auflösung: | 450 Linien |
| Lichtempfindlichkeit: | 0,1 Lux, (Blende 1,2), AGC ein |
| Gegenlichtkompensation: | ein, aus |
| Elektronischer Verschluss: | 1/50 - 1/100'000, FL, aus, 1/250, 1/500, 1/1'000, 1/2'000, 1/4'000, 1/10'000 |
| Blendenregelung: | DC- oder videosignalgesteuert, Autoselect |
| Weissabgleich: | ATW, PWB |
| Betriebsumgebung: | -10 ... +40 °C (nicht kondensierend) |
| Gewicht: | 150g |

Abmessungen in mm

