

L-DVR-24104

- HD-CVI Rekorder
- 4 Kanal mit je 1080p/25bps
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-24104 ist ein leistungsstarker HD-CVI Rekorder für bis zu vier HD-CVI Kameras. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Zum Speichern der Daten verfügt der Rekorder über einen internen SATA HDD (bis 4 TB) Anschluss. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit der Maus bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl HD-CVI-Kameras	1-4
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI
Auflösung	1080P, 720P, D1, 4CIF, CIF, QCIF
Kompressionsverfahren	H.264
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Aufnahmerate	Hauptstream max. 25bps@1080p pro Kanal Extrastream max. 12bps@D1 pro Kanal
Bitrate	48-6144kbps pro Kanal
Anzeige	1/4-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	ja
Schnittstellen	2 x USB 2.0
Fernzugriff	Webserver, lunaCMS, Mobilgeräte
Netzwerk	10/100 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P

Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA intern (bis 4 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10%-90% RL
Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm
Gewicht	0,5 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

L-DVR-24104

